

12

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

21 Numéro de dépôt: 81400821.5

51 Int. Cl.³: H 03 L 7/22

22 Date de dépôt: 22.05.81

30 Priorité: 03.06.80 FR 8012279

43 Date de publication de la demande:
16.12.81 Bulletin 81/50

84 Etats contractants désignés:
BE CH DE GB LI NL SE

71 Demandeur: THOMSON-CSF
173, Boulevard Haussmann
F-75360 Paris Cedex 08(FR)

72 Inventeur: Charavit, Jean-Claude
THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann
F-75360 Paris Cedex 08(FR)


72 Inventeur: Vandroux, Michel
THOMSON-CSF SCPI 173, bld Haussmann
F-75360 Paris Cedex 08(FR)

74 Mandataire: Eisenbeth, Jacques Pierre et al,
"THOMSON-CSF" - SCPI 173, bld Haussmann
F-75360 Paris Cedex 08(FR)

54 Dispositif de prépositionnement de fréquence pour synthétiseur indirect de fréquence, et synthétiseur comportant un tel dispositif.

57 Le dispositif de prépositionnement de fréquence comporte un oscillateur (1) commandé par une tension (V_N) et au moins un générateur programmable de tension de prépositionnement (12,13), qui comprend un dispositif (14) de mémorisation des valeurs de la tension de prépositionnement à chaque passage sur chaque fréquence, le rendant ainsi auto-adaptatif et capable d'autotest.

Application à un synthétiseur indirect de fréquence à boucles commutables.



DISPOSITIF DE PREPOSITIONNEMENT DE FREQUENCE POUR
SYNTHETISEUR INDIRECT DE FREQUENCE, ET SYNTHETISEUR
COMPORTANT UN TEL DISPOSITIF.

L'invention est relative à un dispositif de pré-
positionnement de fréquence pour synthétiseur indirect
de fréquence. Elle concerne plus particulièrement un
synthétiseur indirect de fréquence à boucles de phase
5 commutables.

Ce dispositif permet la réalisation d'un syn-
thétiseur de fréquence indirect utilisant une ou plu-
sieurs boucles d'asservissement de phase. L'invention
permet d'améliorer la rapidité de stabilisation - ou
10 temps d'acquisition - de la fréquence de sortie du syn-
thétiseur.

On va rappeler très succinctement, dans ce qui
suit, quelques schémas de réalisation d'un synthétiseur.
Un synthétiseur est un dispositif qui permet de géné-
15 rer un signal sinusoïdal dont la fréquence est pro-
grammée par une commande numérique. La figure 1 repré-
sente le schéma simplifié d'un synthétiseur indirect
de fréquence à boucle de phase, basé sur le principe
de l'asservissement d'un sous-multiple de la fréquence
20 d'un oscillateur commandé par une tension ou V.C.O.
(Voltage Controlled Oscillator) sur une fréquence de
référence stable, de bonne pureté spectrale. Ce synthé-
tiseur est constitué d'un oscillateur V.C.O. 1 four-
nissant une fréquence de sortie f_N dépendant de la
25 tension de commande V_N qui lui est appliquée. La sortie
de cet oscillateur 1 est reliée à un circuit 2 diviseur
de fréquence par N - N étant entier - qui délivre un
signal de sortie à la fréquence f_N/N appliqué à un
comparateur de phase 3, auquel on applique également une
30 fréquence f_{ref} dite de référence, et qui délivre un
signal dont la composante continue est proportionnelle
à la différence de phase existant entre les deux
signaux qui lui sont appliqués. A la sortie de ce compa-
rateur est connecté un filtre passe-bas 4 dont le but

est d'éliminer les composantes hautes du spectre du signal de sortie du comparateur de phase. Ce filtrage évite que la tension de commande V_N appliquée à l'oscillateur 1 produise une modulation parasite de la fréquence de sortie f_N . Enfin, un amplificateur 5 est placé entre le filtre 4 et l'oscillateur 1 de façon à donner le gain de bande nécessaire au fonctionnement de celle-ci.

Comme le temps de commutation du synthétiseur est inversement proportionnel à la largeur de bande de la boucle, on cherche à diminuer ce temps de commutation en augmentant la largeur de la bande par les différentes méthodes qui suivent. Une première méthode consiste à augmenter la fréquence de référence. Malheureusement deux limitations technologiques se présentent: tout d'abord, plus la fréquence de référence est élevée plus le diviseur programmable doit fonctionner à des fréquences élevées, ensuite, dans le cas d'un synthétiseur à une seule boucle, cette fréquence de référence doit être inférieure au pas de saut de fréquence du synthétiseur.

Une seconde méthode consiste à abaisser la fréquence f_N à diviser, soit par une transposition de fréquence, soit par l'utilisation de boucles multiples, le signal de sortie d'une boucle servant de fréquence de transposition dans une autre boucle.

Enfin, une troisième méthode consiste à utiliser un prépositionnement de fréquence, comme le montre la figure 2. Quand on effectue la programmation du rang de division N , on effectue simultanément une programmation d'une tension de prépositionnement V_{Np} qui est ajoutée à la tension de commande fournie par l'asservissement. Cette solution minimise l'écart de fréquence que la boucle d'asservissement doit rattraper après une commu-

tation de fréquence. Cependant, ce prépositionnement ne peut être précis à cause des non-linéarités et des dispersions de la caractéristique tension-fréquence de l'oscillateur VCO, en fonction du temps, ainsi qu'en
5 fonction de la température.

Pour remédier à ces inconvénients, l'invention se propose d'améliorer le dispositif de prépositionnement de fréquence.

Suivant une caractéristique de l'invention, le
10 dispositif de prépositionnement de fréquence pour synthétiseur indirect à boucles de phase commutables asservissant sur une fréquence de référence stable un sous-multiple de la fréquence d'un oscillateur commandé par une tension V_N et comprenant au moins un générateur
15 programmable de tension de prépositionnement, pour chaque fréquence la tension de prépositionnement V_{NP} programmée pour chaque boucle étant ajoutée à la tension d'erreur V_{NE} établie dans la même boucle pour donner la tension de commande V_N de l'oscillateur, est
20 tel qu'il comporte un dispositif de mémorisation des valeurs de la tension de prépositionnement à chaque passage sur chaque fréquence f_N , ces valeurs étant utilisées aux passages suivants sur la même fréquence pour commander l'oscillateur et rendre ainsi le dispo-
25 sitif auto-adaptatif.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront dans la description illustrée par les figures 1 à 9 qui, outre la figure 1 déjà décrite, représentent :

30 - la figure 2, un synthétiseur indirect de fréquence comportant un dispositif de prépositionnement de fréquence selon l'art antérieur ;

- la figure 3, un schéma de principe d'un synthétiseur indirect de fréquence, comportant un dispositif

de prépositionnement de fréquence selon l'invention ;

- les figures 4 à 8, des variantes de réalisation du schéma de principe d'un synthétiseur de fréquence à une seule boucle commutable selon l'invention ;

5 - la figure 9, un schéma de réalisation d'un synthétiseur de fréquence à plusieurs boucles commutables selon l'invention.

Sur ces différentes figures, les éléments identiques et remplissant les mêmes fonctions portent les
10 mêmes références.

Le synthétiseur indirect de fréquence, représenté sur la figure 2, comporte un dispositif de prépositionnement de fréquence selon l'art antérieur. Ce synthétiseur est constitué comme celui de la figure 1
15 par un oscillateur VCO 1, un circuit diviseur 2 de la fréquence de sortie f_N de l'oscillateur 1 commandé par un dispositif de commutation de fréquence 100, un comparateur de phase 3 auquel on a ajouté un discriminateur de fréquence 6 placé en parallèle sur le comparateur 3.
20 Lors d'un saut de fréquence de grande amplitude approchant ou dépassant la plage d'accrochage de la boucle de phase, on réalise l'accrochage en utilisant un discriminateur de fréquence qui fournit une tension proportionnelle à la différence des fréquences qui lui
25 sont appliquées. Lorsque les fréquences comparées sont identiques, le discriminateur ne fournit pas de tension de commande, celle-ci est alors fournie par le comparateur de phase qui a pris le relais. Un amplificateur sommateur 7 reçoit les signaux issus du comparateur 3 et
30 du discriminateur 6 et fournit un signal qui est filtré par un filtre passe-bas 8 qui joue le même rôle que le filtre passe-bas 4 décrit en figure 1.

Lorsque l'on assimile la caractéristique tension-fréquence de l'oscillateur VCO 1 à une droite de la

forme :

$$f_N = f_o + k \cdot V$$

on constate la correspondance qui existe entre la programmation du rang de division N et la tension de

5 commande correspondante V_N de l'oscillateur :

$$f_N = N \cdot f_{ref} = f_o + kV_N$$

$$\text{d'où } V_N = \frac{-f_o}{k} + N \frac{f_{ref}}{k} = a + b \cdot N$$

on peut donc effectuer simultanément la programmation du rang de division N et celle d'une tension de prépo-
10 sitionnement V_N qui est ajoutée à la tension de commande fournie par l'asservissement.

Ainsi pour minimiser l'écart de fréquence que la boucle d'asservissement doit rattraper après une commutation de fréquence, on ajoute à la boucle un géné-
15 rateur de tension de prépositionnement 9 de façon à positionner l'oscillateur 1 le plus près possible de la fréquence à fournir lors de la commutation de fréquence. La commande de commutation de fréquence 100 agit à la fois sur un circuit diviseur 2 et sur le générateur de
20 tension 9. Ce dernier délivre une tension V_{NP} qui combinée, à l'aide d'un circuit sommateur 10, à la tension V_{NE} délivrée par le filtre 8 constitue la tension de commande V_N de l'oscillateur 1. Il serait très intéressant d'effectuer un positionnement exact
25 sur la fréquence f_N à fournir pour que la boucle d'asservissement n'ait plus qu'à contrôler la phase de l'oscillateur 1 VCO, ce qui augmenterait la rapidité de stabilisation de la fréquence de sortie du synthétiseur. Toutefois, comme cela a été dit plus haut, des limi-
30 tations technologiques empêchent cette grande précision dans le positionnement et l'invention a pour but d'y remédier.

La figure 3 représente un schéma de principe d'un synthétiseur indirect de fréquence, comportant un

dispositif de prépositionnement selon l'invention.

Il est constitué par un oscillateur VCO 1 délivrant un signal de fréquence f_N , qui est divisée par N par un circuit diviseur 2 dont le signal de sortie est comparé
5 à un signal de référence dans un circuit de comparaison de phase et de fréquence 3. Ce dernier délivre une tension V_{NE} dite d'erreur, filtrée par le filtre passe-bas 8. L'invention consistant à faire le relevé continu
10 l'oscillateur VCO afin de commander le générateur de tension de prépositionnement à la valeur la plus proche possible de la valeur exacte, la boucle d'asservissement comporte un dispositif de mémorisation 11 des tensions de commande V_N de l'oscillateur 1, relié au générateur
15 de tension de prépositionnement 9. Le circuit diviseur 2, le dispositif de mémoire 11 et le générateur 9 sont reliés à la commande de commutation de fréquence 100. Comme dans la figure 2, la tension de prépositionnement V_{NP} délivrée par le générateur 9 est ajoutée à la
20 tension d'erreur V_{NE} dans un circuit sommateur 10, qui délivre en sortie la tension de commande V_N de l'oscillateur VCO 1.

Le fonctionnement de ce dispositif est le suivant : à chaque commutation de fréquence, le dispositif
25 mémoire 11 délivre au générateur 9 la valeur de la tension V_N mémorisée lors des passages précédents sur la même fréquence f_N et la valeur du rang N de division du circuit 2 est changée. Cette tension mémorisée devient la tension V_{NP} de prépositionnement et
30 est ajoutée à la tension d'erreur V_{NE} obtenue dans la boucle de phase, celle-ci ayant atteint son équilibre. La somme de ces deux tensions V_{NE} et V_{NP} donne la nouvelle tension V_N de commande de l'oscillateur VCO 1, qui est en même temps mémorisée dans le dispositif 11.

A chaque passage sur chacune des valeurs f_N , la nouvelle valeur de la tension de commande V_N de l'oscillateur VCO est mémorisée pour compenser les dérives du matériel et pour améliorer éventuellement la précision des mesures par filtrage des mesures successives. Ces mesures peuvent s'effectuer :

- soit pendant le fonctionnement du synthétiseur en régime établi au passage sur chaque fréquence f_N :

si le temps pendant lequel la fréquence n'est pas modifiée est suffisant il est possible d'effectuer un filtrage de la tension de commande V_N du VCO afin d'éliminer les fluctuations introduites par l'asservissement. Sinon on peut effectuer un filtrage à partir de plusieurs échantillons mesurés à des passages successifs sur la même fréquence. Ce filtrage peut être utilisé aussi pour constater des dérives du matériel ou effectuer des corrections par interpolation sur les tensions de prépositionnement V_N qui n'ont pas été rafraîchies depuis trop longtemps ou pour effectuer le contrôle dynamique du bon fonctionnement du synthétiseur;

- soit pendant les durées où le synthétiseur n'a pas à fournir de signal utile, par exemple dans un système de transmission pendant les temps morts de transmission ;

durant ces temps morts le synthétiseur peut explorer cycliquement les diverses fréquences possibles, il faut alors que la fréquence des temps morts soit suffisamment grande devant la vitesse des dérives du synthétiseur.

Le dispositif de prépositionnement suivant l'invention est auto-adaptatif, puisqu'à chaque passage sur la fréquence f_N , le générateur de tension de prépositionnement délivre une tension V_N la plus proche possible de la valeur à fournir pour commander l'oscil-

lateur. Ainsi, la vitesse de positionnement du synthétiseur à la valeur de fréquence désirée est accrue sans que la boucle d'asservissement de phase soit modifiée. Donc la pureté spectrale du synthétiseur, obtenue grâce à la fréquence de référence f_{ref} stable, n'est pas non plus modifiée.

La figure 4 représente une première variante de schéma de principe d'un dispositif de prépositionnement selon l'invention. La tension de prépositionnement est décomposée en deux composantes V_{NG} et V_{NF} . La première composante V_{NG} est fixe et sert de prépositionnement, dit "grossier", agissant de la même façon que la tension de prépositionnement de l'art antérieur. La seconde composante V_{NF} est variable et sert de prépositionnement, dit "fin", qui suit les fluctuations et dérivées de la tension de commande V_N de l'oscillateur VCO. Les corrections de la composante V_{NF} sont fonction de la valeur de la tension de commande V_N donc de la tension d'erreur V_{NE} résiduelle de prépositionnement filtrée fournie par le comparateur de phase.

Le dispositif comporte les mêmes circuits 1, 2, 3, 8 et 10 que ceux du dispositif de la figure 3, auxquels sont ajoutés un générateur de prépositionnement gros 12, un générateur de prépositionnement fin 13, un circuit logique de correction 15, un circuit de mémorisation de la tension de prépositionnement fin V_{NF} 14 - tous quatre reliés au circuit de commande de commutation de fréquence 100 ainsi que le circuit diviseur 2 par N - et un circuit de mesure 16 de la tension d'erreur résiduelle V_{NE} . A chaque commutation de fréquence, le circuit de commande 100 agit sur le circuit diviseur N dont la valeur entière de N est modifiée et sur le générateur de prépositionnement gros 12 qui fournit une valeur de V_{NG} programmée initialement. Ce

même circuit 100 agit en même temps sur le circuit mémoire 14 qui fournit alors au circuit de logique de correction 15 la valeur de la tension de prépositionnement fin V_{NF} mémorisée au passage précédent sur la même fréquence. Quand l'équilibre est établi dans la boucle de phase, la valeur de la tension d'erreur résiduelle V_{NE} , produite par le circuit 3 et filtrée par le filtre passe-bas 8 est mesurée dans le circuit 16 et ajoutée, dans le circuit de logique de correction 15, à la tension V_{NF} . Ce circuit 15 effectue une correction de la tension de prépositionnement fin V_{NF} tendant à rendre nulle la tension d'erreur V_{NE} , et la remplace par une nouvelle valeur V'_{NF} . Le circuit sommateur 10 ajoute ensuite les trois tensions V_{NG} , V'_{NF} et V_{NE} pour donner la tension de commande V_N à l'oscillateur VCO 1 qui fournit bien alors la fréquence f_N désirée.

La nouvelle valeur V'_{NF} est ensuite mémorisée dans le circuit mémoire 14, pour être utilisée au prochain passage pour la même fréquence f_N et le filtre 8 reçoit du circuit logique 15 une commande de remise à zéro de façon qu'à la commutation suivante sur une autre fréquence, la tension V_{NE} soit nulle avant l'établissement de l'équilibre dans la boucle de phase.

De façon pratique, la tension d'erreur V_{NE} peut être mesurée par un dispositif à échantillonnage et conversion analogique numérique par exemple. Le pas de quantification peut être de même ordre de grandeur que l'amplitude crête des fluctuations de la tension d'erreur. Lorsque la fréquence commutable passe de la valeur f_N à la valeur f'_N , la logique de correction utilise la valeur mesurée de la tension d'erreur V_{NE} pour effectuer une correction de la tension de prépositionnement fin V_{NF} et la remplacer par une nouvelle valeur V'_{NF} . Si on admet qu'en régime établi, la tension

de commande V_N de l'oscillateur VCO est égale à la somme des tensions de prépositionnement gros et fin et de la tension d'erreur à des coefficients multiplicatifs α , β et γ près :

$$5 \quad V_N = \alpha \cdot V_{NG} + \beta \cdot V_{NF} + \gamma \cdot V_{NE},$$

la correction qui tend à rendre la tension d'erreur nulle fait que :

$$\beta \cdot V_{N'F} = \beta \cdot V_{NF} + \gamma V_{NE}$$

soit

$$10 \quad V_{N'F} = V_{NF} + \frac{\gamma}{\beta} \cdot V_{NE}$$

Cette dernière relation indique que si le générateur de tension de prépositionnement fin est réalisé à partir d'un convertisseur numérique analogique CNA, le pas de quantification est dans le rapport γ/β par rapport au pas du CAN de mesure de tension d'erreur V_{NE} . Le circuit de mémorisation 14 des valeurs numériques des tensions V_{NF} pour les diverses fréquences commutables du synthétiseur est une mémoire vive, adressée par la commande de fréquence 100.

20 Le générateur de prépositionnement gros 12 peut être constitué par un convertisseur numérique analogique commandé soit directement par la commande de fréquence 100, soit par l'intermédiaire d'une mémoire morte servant à un transcodage et à une éventuelle compensation des non-linéarités de la caractéristique tension-fréquence du VCO.

Pour introduire les valeurs initiales des tensions de prépositionnement fin dans le circuit 13, il faut effectuer au moins un passage sur chaque fréquence du synthétiseur lors de sa mise en route. Afin de faciliter l'initialisation, le filtre passe-bas 8 peut comporter une bande passante commutable, plus large lors du premier passage sur chaque fréquence du synthétiseur et moins large ensuite.

Une seconde variante du schéma de principe d'un dispositif de prépositionnement selon l'invention est représenté sur la figure 5. Il n'y a plus de circuit de logique de correction qui corrige la tension de prépositionnement fin V_{NF} en fonction de la valeur de la tension d'erreur résiduelle V_{NE} .

Le circuit de commande de commutation de fréquence 100 agit, comme précédemment, sur le circuit diviseur 2, le générateur de prépositionnement gros 12 et un circuit 10 mémoire 20 qui, à chaque commutation de fréquence, mémorise la valeur de la tension V'_{NF} résultant de la somme de la tension de prépositionnement fin V_{NF} et de la tension d'erreur V_{NE} . Cette tension V_{NF} est mesurée par le circuit 19. Ainsi, à chaque commutation de fréquence 15 la logique d'enchaînement réalise les fonctions suivantes :

- le filtre 8 remis à zéro par la commande 100 de façon à annuler V_{NE} ;
- la commande 100 met la mémoire 20 en lecture et 20 sélection pour fournir au générateur 13 délivre la valeur de tension de prépositionnement fin V_{NF} ;
- attente de stabilisation
- donnant la valeur de la tension d'erreur V_{NE} qui est ajoutée à V_{NF} dans le circuit sommateur 17 ;
- 25 - mise de la mémoire 20 en écriture pour mémoriser la valeur $V'_{NF} = V_{NF} + V_{NE}$ et blocage de la mémoire.

Parallèlement, la commande de commutation 100 agit sur le générateur 12 de tension de prépositionnement gros V_{NG} et sur le circuit diviseur programmable 2. 30 A l'instant de la mise en écriture de la mémoire 20, le synthétiseur délivre la fréquence demandée.

La mémorisation du dispositif de prépositionnement fin peut être réalisée de plusieurs façons, dont deux vont être exposées dans ce qui suit.

La figure 6 montre un type de mémorisation fine analogique. Les éléments portant les mêmes références que dans la figure précédente ne seront pas décrits. Comme cela a été déjà dit, le générateur de prépositionnement gros 12 peut être constitué d'un convertisseur numérique analogique 21 commandé par la commande de commutation de fréquence 100 par l'intermédiaire d'une mémoire morte 22, du type PROM par exemple. La tension de prépositionnement fin V'_{NF} en 10 sortie du circuit sommateur 17 est filtrée à travers le filtre passe-bas 23, puis est mise dans le circuit de mémorisation 24 qui est une mémoire vive de type analogique à accès aléatoire, commandée directement par la commande de commutation de fréquence 100. Entre 15 le circuit mémoire 24 et une des entrées du circuit sommateur 17 est placé un circuit échantillonneur bloqueur 25 qui joue le rôle d'interface.

Le processus de fonctionnement du synthétiseur, à chaque commutation de fréquence f_N est le suivant :

- 20 - remise à zéro du filtre 8 par commande 100 ;
- mise du circuit mémoire 24 en lecture et sélection ;
- déblocage du circuit échantillonneur bloqueur 25 qui délivre, à l'entrée du circuit sommateur 17, la valeur de la tension V_{NF} mémorisée lors du précédent passage
- 25 sur cette même fréquence f_N ;
- blocage du circuit 25 ;
- déblocage du filtre 8 ;
- attente de stabilisation de la boucle de phase ;
- mise du circuit mémoire 24 en écriture, à cet ins-
- 30 tant, le synthétiseur délivre la bonne fréquence ;
- blocage du circuit mémoire 24.

Parallèlement la commande fréquence 100 avait agi sur le circuit mémoire 22 et le convertisseur numérique analogique 21, ainsi que sur le circuit diviseur 2

programmable.

La figure 7 montre un type de mémorisation fine digitale. Comme précédemment, les éléments portant les mêmes numéros que dans les figures précédentes ont la même fonction et ne seront pas décrits une nouvelle fois. La différence qui existe entre cette figure et la précédente réside dans la réalisation du générateur de tension de prépositionnement fin, les dispositifs de mesure et de restitution de la tension d'erreur étant confondus en un dispositif qui réalise les deux fonctions l'une après l'autre.

Dans cette variante du synthétiseur représenté par la figure 7, le fonctionnement de la logique d'enchaînement des opérations de mesure et de restitution de la tension d'erreur est le suivant, à chaque commutation de fréquence :

- le filtre passe-bas 8 est mis à zéro par la commande ;
- le dispositif mémoire 30 est mis en lecture et sélection pour donner la tension V_{NF} mémorisée au passage précédent sur la même fréquence ;
- déblocage de l'échantillonneur-bloqueur 31 ;
- attente de stabilisation du convertisseur 29 ;
- blocage de l'échantillonneur 31 ;
- déblocage du filtre 8 ;
- attente de stabilisation de la boucle de phase (à cet instant le synthétiseur délivre la bonne fréquence f_N) ;
- mesure de la tension V_{NF} par le filtre passe-bas 26 ;
- initialisation de la logique d'approximations successives ;
- la logique d'approximations successives délivre une tension V numérique, qui est convertie analogiquement dans le convertisseur 29 pour être comparée à la tension analogique V'_{NF} dans le circuit 28 ; quand ces

deux tensions analogiques V et V'_{NF} sont égales, la logique s'arrête et la tension numérique alors obtenue est mémorisée dans la mémoire à accès aléatoire RAM 30 (Random Access Memory) ;

- 5 - blocage de la mémoire 30.

Parallèlement la commande de commutation de fréquence a agi sur le circuit mémoire 22 qui, par l'intermédiaire du convertisseur numérique analogique 21 délivre la tension de prépositionnement gros V_{NG} ,

- 10 ainsi que le circuit 2 diviseur par N .

Un tel dispositif permet de compenser les dérivées du système pourvu qu'elles soient lentes devant la fréquence d'utilisation de chaque fréquence disponible dans le synthétiseur.

- 15 Suivant un exemple de réalisation, un synthétiseur tel que celui décrit figure précédente comporte en plus de la commande de commutation de fréquence un système d'interface avec un calculateur ou microprocesseur et un circuit de logique d'enchaînement. Ainsi, un tel synthétiseur peut avoir quatre modes de fonctionnement :

- un mode d'initialisation dans lequel un calculateur peut intervenir pour déterminer les premières tensions de prépositionnement fixe ;
- 25 - mode normal, dans lequel le synthétiseur est alors piloté par la commande de commutation de fréquence ;
- mode test, pendant lequel un calculateur prélève les valeurs de la tension de prépositionnement fin de la mémoire RAM afin de réaliser des tests de vraisemblance
- 30 et de continuité. Connaissant la caractéristique tension-fréquence de l'oscillateur VCO donnée par le constructeur, il est alors possible de vérifier que le synthétiseur délivre bien une semblable caractéristique restant dans les limites des variations annoncées par

le constructeur ;

- mode conservatif, le synthétiseur n'étant pas utilisé le système parcourt l'ensemble des fréquences utiles afin de mettre la RAM à jour des diverses 5 dérivées.

La figure 8 montre une réalisation d'un synthétiseur selon l'invention, dont une grande partie peut être intégrée en circuit LSI (Large Scale Integration).

- Un seul convertisseur numérique analogique 32 est 10 nécessaire pour les deux prépositionnements gros et fin. Un dispositif mémoire 33 du type PROM contient :
- la loi de prépositionnement gros ;
 - le programme de test ;
 - le programme du mode conservatif ;
 - 15 - le programme de liaison avec le calculateur 34 ;
 - les programmes de filtrage.

Le dispositif mémoire 35 du type RAM contient :

- les valeurs des tensions de prépositionnement fin ;
- les mémoires de travail.

- 20 L'interface lent 36 permet les modes d'initialisation et de contrôle. L'interface rapide 37 permet le mode normal de saut rapide et dispose d'une interruption prioritaire du microprocesseur 38. Le circuit de logique d'enchaînement 39 est programmable, 25 en particulier en cas de filtrage numérique par le microprocesseur. Ce circuit 39 commande la remise à zéro du filtre 8, le blocage et le déblocage des échantillonneurs bloqueurs 40 et 41 reliés respectivement aux circuits sommateurs 17 et 18 correspondant aux prépo- 30 sitionnements fin et gros, et commande également le circuit de logique d'approximations successives 42. Un registre 43 est relié au circuit diviseur 2 par N.

A chaque commutation de fréquence, les différentes fonctions réalisées par le dispositif d'enchaînement de

la façon suivante :

- le filtre passe-bas 8 est remis à zéro par la commande ;
- le dispositif mémoire 33 est mis en sélection pour
5 fournir la tension de prépositionnement gros numérique V_{NG} que le convertisseur numérique analogique 32 convertit analogiquement ;
- blocage de cette tension V_{NG} dans l'échantillonneur bloqueur 41 ;
- 10 - le dispositif mémoire 35 est mis en lecture et sélection pour fournir la tension de prépositionnement fin V_{NF} mémorisée au passage précédent sur la fréquence f_N ;
- blocage de cette tension V_{NF} fournie par le conver-
15 tisseur numérique analogique 32 dans l'échantillonneur bloqueur 40 ;
- programmation de N dans le circuit diviseur 2 ;
- déblocage du filtre passe-bas 8 ;
- attente de stabilisation de la boucle de phase ;
- 20 - initialisation de la logique d'approximations successives 42 ;
- la logique d'approximations 42 successives délivre une tension V numérique, qui est convertie analogiquement dans le convertisseur 32 pour être comparée à la
25 tension analogique V'_{NF} dans le circuit 44 ; quand ces deux tensions analogiques V et V'_{NF} sont égales, la logique s'arrête et la tension numérique alors obtenue est mémorisée dans la mémoire 35 qui est ensuite bloquée.
- 30 Un synthétiseur de fréquence à plusieurs boucles peut également être réalisé suivant l'invention, avec une partie intégrée en LSI, comme le montre la figure 9. Sur cette figure sont représentées la boucle 100₁ et la boucle 100_n comprenant chacune les éléments 1₁,

2_i , 3_i , 8_i , 17_i et 18_i identiques à ceux des autres figures, ainsi que deux échantillonneurs-bloqueurs 45_i et 46_i - i variant de 1 à n - correspondant aux prépositionnements gros et fin et un dispositif de commutation 47_i réalisé par un transistor à effet de champ par exemple. La partie 48 réalisée en LSI est la même que pour la figure 9 et est commune à toutes les boucles. C'est pourquoi elle comporte deux registres 49 et 50, le premier étant relié à tous les circuits diviseurs 2 et le second étant relié à des décodeurs d'adresses 51_i - i variant de 1 à n - reliés eux-mêmes à des registres 52_i déclenchant les fonctions A_i , B_i , C_i , D_i et E_i .

Les différentes étapes de la logique d'enchaînement du circuit sont les suivantes : le microprocesseur 38 commence par prépositionner chaque boucle 100_i en programmant les circuits diviseurs 2_i par l'intermédiaire de E_i et en envoyant les tensions de prépositionnement gros V_{NG} sur les échantillonneurs-bloqueurs 45_i , contrôlés par A_i , et fin V_{NF} sur les circuits 46_i échantillonneurs-bloqueurs contrôlés par C_i . La boucle de phase étant stabilisée, le microprocesseur va prélever les tensions d'erreur dans chaque boucle au niveau des dispositifs de commutation 47_i , contrôlés par B_i , les convertir à l'aide des dispositifs 44, 42 et 32, comme cela a été fait dans la figure 8, et les mémoriser dans la mémoire RAM 35. Ce processus est le même que celui décrit précédemment, mais il est réalisé pour chaque boucle. On peut noter qu'une fréquence de référence f_{ref_i} peut être donnée par la fréquence de sortie d'une autre boucle F_{Nj} .

R E V E N D I C A T I O N S

1. Dispositif de prépositionnement de fréquence pour synthétiseur indirect à boucles de phase commutables asservissant sur une fréquence de référence stable un sous-multiple de la fréquence d'un oscillateur commandé par une tension V_N et comprenant au moins un générateur programmable de tension de prépositionnement, pour chaque fréquence commutée la tension de prépositionnement V_{NP} programmée pour chaque boucle étant ajoutée à la tension d'erreur V_{NE} établie dans la même boucle pour donner la tension de commande V_N de l'oscillateur, caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de mémorisation des valeurs de la tension de prépositionnement à chaque passage sur sur chaque fréquence f_N , ces valeurs étant utilisées aux passages suivants sur la même fréquence pour commander l'oscillateur et rendre ainsi le dispositif de prépositionnement auto-adaptatif.

2. Dispositif de prépositionnement suivant la revendication 1, comportant une seule boucle de phase commutable, caractérisé en ce que la tension de prépositionnement étant divisée en deux composantes V_{NG} et V_{NF} générées respectivement l'une par un générateur commutable de prépositionnement dit "grossier" (12) et l'autre par un générateur commutable de prépositionnement dit "fin" (3), il comporte un dispositif de mémorisation commutable (14) de la tension de prépositionnement fin V_{NF} .

3. Dispositif de prépositionnement selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comporte un circuit (16) de mesure de la tension d'erreur résiduelle V_{NE} délivrée par la boucle de phase lors de la commutation sur une fréquence f_N donnée et un circuit commutable de logique de correction (15) recevant sur

une entrée la tension d'erreur V_{NE} et sur une autre entrée la valeur de la tension V_{NF} mémorisée dans le circuit (14), lors du passage précédent sur la fréquence f_N , la sortie de ce circuit (15) délivrant la
5 nouvelle valeur de la tension de prépositionnement fin V_{NF} étant reliée d'une part au circuit mémoire (14) et d'autre part au générateur de prépositionnement fin (13).

4. Dispositif de prépositionnement selon la
10 revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend un circuit sommateur (17) ajoutant la tension d'erreur V_{NE} établie dans la boucle à la tension de prépositionnement fin V_{NF} délivrée par le générateur (13) et délivrant une nouvelle tension V'_{NF} , un circuit de
15 mesure (19) de la tension V'_{NF} dont la sortie est reliée à l'entrée du circuit mémoire (20), et un circuit sommateur (18) ajoutant la tension V'_{NF} à la tension V_{NG} délivrée par le générateur de prépositionnement gros (12) pour donner la tension de commande
20 V_N de l'oscillateur (1).

5. Dispositif de prépositionnement selon la revendication 4, caractérisé en ce que le circuit de mesure de la tension V'_{NF} est un filtre passe-bas (23), le circuit mémoire est une mémoire vive du type à
25 accès aléatoire (24) et le générateur (13) est constitué par un échantillonneur-bloqueur (25).

6. Dispositif de prépositionnement selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'il comprend un filtre passe-bas (26) mesurant la tension V'_{NF} en
30 sortie du circuit sommateur (17), un circuit de logique d'approximations successives (27) délivrant une tension numérique qui est convertie analogiquement dans un convertisseur (29) pour être comparée à la tension analogique V'_{NF} dans un comparateur (28), une

mémoire commutable à accès aléatoire (30) mémorisant la valeur de V'_{NF} à chaque passage sur chaque fréquence f_N , au convertisseur (29) qui la transmet à un échantillonneur-bloqueur (31).

5 7. Dispositif de prépositionnement selon l'une des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce que le générateur de prépositionnement gros (12) est constitué par une mémoire morte commutable (22) du type PROM reliée à un convertisseur numérique analogique 10 (21).

8. Dispositif de prépositionnement selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il est associé à un calculateur prélevant les valeurs de la tension de prépositionnement fin V_{NF} 15 afin de tester le synthétiseur.

1/7

FIG. 1





FIG. 2



2/7

FIG. 3





FIG. 4



3/7

FIG. 5






FIG. 6




5/7


FIG. 7



6/7



7/7





Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

0041882

Numéro de la demande

EP 81 40 0821

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.)
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	
P	DE - A - 2 814 577 (NORDDEUTSCHE MENDE) * page 6, ligne 4 - page 10, ligne 8; figure unique * --	1,7,8	H 03 L 7/22
	IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS, vol. CE-26, no.1, février 1980 NEW YORK (US) K. TSUKAMOTO et al.: "A new tuning system with non-volatile analog memory" pages 20-26 * page 20, colonne de gauche, ligne 1 - page 24, colonne de gauche, ligne 25; figure 5 * --	1-8	
	GB - A - 2 015 277 (PLESSEY) * page 1, ligne 54 - page 2, ligne 119; figure unique * --	1	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.) H 03 L 7/22 17/18 H 03 J 5/02 7/06 H 03 L 7/10
	FR - A - 2 328 324 (INDESIT) * page 2, ligne 32 - page 17, ligne 4; figure unique * --	1-3	CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X: particulièrement pertinent A: arrière-plan technologique O: divulgation non-écrite P: document intercalaire T: théorie ou principe à la base de l'invention E: demande faisant interférence D: document cité dans la demande L: document cité pour d'autres raisons
	EP - A - 0 025 876 (ROBERT BOSCH) * page 2, ligne 1 - page 3, ligne 21; figure unique * -----	1,7,8	&: membre de la même famille, document correspondant
<p><input checked="" type="checkbox"/> Le présent rapport de recherche a été établi pour toutes les revendications</p>			
Lieu de la recherche La Haye		Date d'achèvement de la recherche 09 septembre 1981	Examineur D'HONDT

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.